

Портативный счетчик карт Emperor EMP1100C

EMP1100C – одна из последних разработок компании «Emperor». Аппарат обладает такими новыми функциями, как: управление данными, рабочее меню и беспроводная зарядка аккумулятора. EMP1100C может производить подсчет количества карточек толщиной более 0,4 мм, изготовленных из различных материалов, и имеет пониженное энергопотребление.



Особенности:

- режимы подсчета: одиночный подсчет, подсчет с накоплением суммы
- эргономичные кнопки: две кнопки сканирования, две кнопки суммирования, «умные» кнопки с левой и правой стороны для удобства управления как правшами, так и левшами.
- универсальный литиевый аккумулятор
- способы зарядки: от сети, USB, беспроводная зарядка
- энергосбережение: автоматическое отключение при отсутствии действий в

течение 30 секунд, включение при нажатии на любую клавишу

- запись и выгрузка данных: данные подсчета могут быть записаны и при помощи фирменного ПО могут передаваться в компьютер
- счетчик имеет меню выбора режима подсчета для разных типов карт
- результаты подсчета отображаются на экране и подтверждаются звуковым сигналом

Технические характеристики:

- электропитание: аккумулятор – Li-ion 3,6 В / 1600 мАч, совместимый с аккумулятором Nokia BL-4C
- рабочие условия: температура воздуха – 10-40 °С, относительная влажность воздуха – 30-90 %
- количество карточек для единичного подсчета: от 1 до 2000
- размеры: 175 x 70 x 36 мм
- вес: 200 г.